


Bruksanvisning för OMNIPOWER elmätare

Intermediate 2 – Display konfiguration 310




OBIS kod
Menyvalsnummer.

Fasindikering
L1, L2 och L3 lyser individuellt vid inkommande spänning på aktuell fas. Pilarna indikerar aktuell strömriktning.

Optiskt infrarött öga
För avläsning och programmering av data.

S0 diod
Blinkar 1000 gånger per kWh.
Med tryckknappen skiftar displayen, skiftet sker när knappen släpps.
Ca. 2 minuter efter sista knapptryck återgår displayen automatiskt till att visa ackumulerad energi i kWh.

Normalvisning




Ackumulerad aktiv positiv energi

Total elförbrukning från elnätet.


Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].

F 2




Ackumulerad aktiv negativ energi

Total elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].




Ackumulerad reaktiv positiv energi

Total reaktiv elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Ackumulerad reaktiv negativ energi

Total reaktiv elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Ackumulerad reaktiv energi R1

Total induktiv reaktiv elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].



Ackumulerad reaktiv energi R2

Total kapacitiv reaktiv elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Ackumulerad reaktiv energi R3


Total induktiv reaktiv elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].

F 2


1




Akkumulerad reaktiv energi R4
Total kapacitiv reaktiv elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Aktuell aktiv positiv effekt
Momentan elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-watt [kW].




Aktuell aktiv negativ effekt
Momentan elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-watt [kW].




Aktuell spänning fas L1
Mäts i volt [V].




Aktuell spänning fas L2
Mäts i volt [V].




Aktuell spänning fas L3
Mäts i volt [V].




Aktuell ström fas L1
Mäts i ampere [A].




Aktuell ström fas L2
Mäts i ampere [A].




Aktuell ström fas L3
Mäts i ampere [A].



Datum och tid
Displayen skiftar mellan datum och tid i mätaren.




Reserverat för nätbolaget



Displaytest

Samtliga segment i displayen tänds och släcks under detta test.



Akkumulerad aktiv positiv energi
Total elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].

1