

Bedienungsanleitung für Kamstrup-Stromzähler

Basic 2 – Anzeigeconfiguration 411


OBIS-Code
Identifikationsnummer.

Phasenanschluss
Leuchtet, wenn die Spannung an die jeweiligen Phasen angeschlossen ist. Die Pfeile zeigen die aktuelle Stromrichtung an.

Optisches Auge
Schnittstelle für das Versorgungs-unternehmen.

SO-LED
Blinkt 1.000 Mal pro kWh.
Mit der Taste wird die Anzeige gewechselt - der Wechsel erfolgt, wenn die Taste losgelassen wird. Etwa zwei Minuten nach der letzten Betätigung der Drucktaste kehrt die Anzeige zur Normalanzeige zurück.


Normale Anzeige



Summierte positive Wirkenergie


Gesamte Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz.
Gemessen in Kilowattstunden [kWh].

2




Summierte positive Wirkenergie Tarif 1

Gesamte Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz für Tarif 1.
Gemessen in Kilowattstunden [kWh].




Summierte positive Wirkenergie Tarif 2

Gesamte Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz für Tarif 2.
Gemessen in Kilowattstunden [kWh].




Summierte negative Wirkenergie

Gesamte Stromerzeugung für das Stromnetz.
Gemessen in Kilowattstunden [kWh].




Summierte negative Wirkenergie Tarif 1

Gesamte Stromerzeugung für das Stromnetz für Tarif 1.
Gemessen in Kilowattstunden [kWh].



Summierte negative Wirkenergie Tarif 2

Gesamte Stromerzeugung für das Stromnetz für Tarif 2.
Gemessen in Kilowattstunden [kWh].



Summierte positive Blindenergie


Gesamte Blindleistungsaufnahme aus dem Stromnetz.
Gemessen in Kilovarstunden [kvarh].

2


1




Summierte negative Blindenergie
Gesamte Blindstromerzeugung für das Stromnetz.
Gemessen in Kilovarstunden [kvarh].




Summierte Blindenergie R1
Gesamte induktive Blindleistungsaufnahme aus dem Stromnetz.
Gemessen in Kilovarstunden [kvarh].




Summierte Blindenergie R2
Gesamte kapazitive Blindstromerzeugung für das Stromnetz.
Gemessen in Kilovarstunden [kvarh].




Summierte Blindenergie R3
Gesamte induktive Blindstromerzeugung für das Stromnetz.
Gemessen in Kilovarstunden [kVArh].




Summierte Blindenergie R4
Gesamte kapazitive Blindleistungsaufnahme aus dem Stromnetz.
Gemessen in Kilovarstunden [kVArh].




Datum und Zeit
Das Display wechselt zwischen dem Datum und der Zeit im Zähler.



Dem Versorgungsunternehmen vorbehalten



Displaytest
Alle Segmente im Display schaltet sich während dieser Prüfung ein und aus.



Summierte positive Wirkenergie
Gesamte Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz.
Gemessen in Kilowattstunden [kWh].

1