

Installationsanleitung

• **OMNIA® RF-Netzwerkzuweisung**



OMNIA® RF-Netzwerkzuweisung

Die folgenden Informationen sind für die Person, die für den Betrieb des Systems verantwortlich ist, bestimmt.

Wenn Daten von einem OMNIPower®-Stromzähler fehlen, der in einem OMNIA®-Funknetzwerk installiert ist, wird es in Network Manager untersucht, ob der Zähler manuell zu einem anderen OMNICON®-Konzentrator zugewiesen werden kann, bevor ein Techniker den Zähler besucht, um eine Fehlersuche am OMNIPower® RF durchzuführen.

Sie können manuell die Netzwerkzuweisung von individuellen Zählern durchführen, oder Sie können eine erweiterte automatische Kontrolle einrichten, die die Netzwerkzuweisung nach einer benutzerdefinierten Bedingung durchführt, z. B. fehlende Daten von einem Zähler.

Netzwerkzuweisung von individuellem Zähler

Diese Handlung kann in den folgenden Network Manager-Modulen durchgeführt werden:

Geräteverzeichnis - Zähler

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aktuellen Zähler.
- 2 Wählen Sie „Zähler neu zuweisen“.
- 3 Warten Sie bis zu 6 Stunden, bis Daten vom Zähler erhalten werden.

Die Kartenansicht

- 1 Sehen Sie den aktuellen Zähler auf der Karte.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aktuellen Zähler.
- 3 Wählen Sie „Zähler neu zuweisen“.
- 4 Warten Sie bis zu 6 Stunden, bis Daten vom Zähler erhalten werden.

Zähleranalyse - Zählerstatusbericht

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aktuellen Zähler.
- 2 Wählen Sie „Zähler neu zuweisen“.
- 3 Warten Sie bis zu 6 Stunden, bis Daten vom Zähler erhalten werden.

Netzwerkzuweisung nach benutzerdefinierter Bedingung

Diese Handlung wird im Network Manager-Modul eingerichtet:

Zähleranalyse - Einstellungen

- 1 Wählen Sie die verbleibenden Jobeinstellungen, und wählen Sie dann „Bedingungen und Handlungen“.
- 2 Wählen Sie „Zähler neu zuweisen“ im Dropdown-Menü „Vordefinierte Vorlagen“.
- 3 Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
- 4 Die ausgewählte Bedingung und die ausgewählte Handlung erscheinen jetzt unter „Regeln“.
- 5 Klicken Sie auf „Aufgabe speichern“, um zu beenden.

Gut zu wissen

Für weitere Informationen über die Neuzuweisung von Zählern und die Einrichtung von Bedingungen und Handlungen, siehe die Benutzeranleitung für Network Manager.

Besuchen Sie kamstrup.com
für weitere Info