

Bruksanvisning för OMNIPOWER elmätare

Basic 2 – Display konfiguration 411


OBIS kod
Menyvalsnummer.

Fasindikering
L1, L2 och L3 lyser individuellt vid inkommande spänning på aktuell fas. Pilarna indikerar aktuell strömriktning.

Optiskt infrarött öga
För avläsning och programmering av data.

S0 diod
Blinkar 1000 gånger per kWh.
Med tryckknappen skiftar displayen, skiftet sker när knappen släpps.
Ca. 2 minuter efter sista knapptryck återgår displayen automatiskt till att visa ackumulerad energi i kWh.


Normalvisning



Akkumulerad aktiv positiv energi


Total elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].

2




Akkumulerad aktiv positiv energi tariff 1

Total elförbrukning från elnätet för tariff 1.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].




Akkumulerad aktiv positiv energi tariff 2

Total elförbrukning från elnätet för tariff 2.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].




Akkumulerad aktiv negativ energi

Total elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].




Akkumulerad aktiv negativ energi tariff 1

Total elproduktion till elnätet för tariff 1.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].



Akkumulerad aktiv negativ energi tariff 2

Total elproduktion till elnätet för tariff 2.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].



Akkumulerad reaktiv positiv energi

Total reaktiv elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].


2

1




Akkumulerad reaktiv negativ energi

Total reaktiv elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Akkumulerad reaktiv energi R1

Total induktiv reaktiv elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Akkumulerad reaktiv energi R2

Total kapacitiv reaktiv elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Akkumulerad reaktiv energi R3

Total induktiv reaktiv elproduktion till elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Akkumulerad reaktiv energi R4

Total kapacitiv reaktiv elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-volt-ampere-reaktiva-timmar [kvarh].




Datum och tid

Displayen skiftar mellan datum och tid i mätaren.




Reserverat för nätbolaget



Displaytest

Samtliga segment i displayen tänds och släcks under detta test.



Akkumulerad aktiv positiv energi

Total elförbrukning från elnätet.
Mäts i kilo-watt-timmar [kWh].

1